Contrôleur Ruban led 12-24V 192W monocouleur - Radiofréquence avec Télécommande

Description brève du produit :

Ce contrôleur Ruban LED 12-24V monocouleur 96W en 12V et 192W en 24V va vous permettre de contrôler et faire varier l'éclairage de votre Ruban LED Mono couleur.

Ce contrôleur Ruban LED peut être alimenté soit en 12 Volts soit en 24 Volts.

Codes produits :

Référence CONT-RUBAN-12V-24V
EAN13 : 3800156663022

Description du produit :

Contrôler l'allumage et l'extinction du Ruban LED grâce à aux boutons ON/OFF sur la télécommande

Varier l'intensité d'éclairage grâce à aux boutons +/-sur la télécommande.

- En 12V ce contrôleur Ruban LED monocouleur est utilisé pour contrôler un Ruban LED 12V SMD3528 60leds/m (4,8W/m) de 20 mètres maximum.

Calcul de longueur de Ruban LED monocouleur que peut supporter ce contrôleur 96W:

96W (Puissance contrôleur) / 4,8W (puissance/m) = 20 mètres

- En 24V ce contrôleur Ruban LED monocouleur est utilisé pour contrôler un Ruban LED 24V SMD5050 60leds/m (14,4W/m) de 13 mètres maximum.

Calcul de longueur de Ruban LED monocouleur que peut supporter ce contrôleur 192W:

192W (Puissance contrôleur) / 14,4W (puissance/m) = 13,33 mètres

Caractéristiques du contrôleur Ruban LED 12-24V monocouleur

Tension d'entrée: 12-24 Volts continu

Tension de sortie: 12-24 Volts continu

Indice de protection: IP20

?Dimension: 125x55x30mm

Fonctionnement de la télécommande du variateur ruban LED monocouleur:

- Allumer et éteindre
- Varier la luminosité d'éclairage du Ruban
- Distance d'allumage d'environ 50 mètres et traverse les murs
-

Garantie 2 ans pour ce contrôleur Ruban LED 12-24V monocouleur.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: 12-24 Volts
Tension d'entrée: 12-24 Volts
Température: -30°C / +50°C
Poids du produit: 116 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Durée de vie: 30 000 Heures
Compatible avec un variateur: Oui

Attributs du produit :

Galerie de produits :