

# Variateur mural 12V-24V



## Description brève du produit :

Variateur mural 12V-24V pour Ruban LED monocouleur 288W va vous permettre de contrôler et faire varier l'éclairage de vos Rubans LED.

Ce variateur Ruban LED peut être alimenté soit en 12V avec une puissance maxi de 144W soit en 24V avec une puissance de 288W.

## Codes produits :

Référence VAR-MUR-12-24-188W  
EAN13 : 3800156663572

## Description du produit :

Contrôler l'allumage et l'extinction du Ruban LED en appuyant sur le bouton rotatif.

Variation de l'intensité d'éclairage grâce au bouton rotatif.

Peut contrôler 3 rubans LED maximum ( 3 CH - 4A/CH)

Ce variateur mural 12V-24V Ruban LED monocouleur est utilisé pour contrôler les Ruban LED 12V ou 24V de 20 mètres maximum.

- Calcul de longueur de Ruban LED 24V monocouleur que peut supporter ce variateur 288W:

$288W$  (Puissance contrôleur) /  $14,4W$  (puissance/m) = 20 mètres

Tension d'entrée: 12-24VDC

Courant d'entrée: 12,5A

Tension de sortie: 3x12-24VDC

Courant de sortie: 3 CH - 4A/CH

---

Variateur pour Ruban LED monocouleur

Puissance: 144W en 12V et 288W en 24V

Indice de protection: IP20

?Dimension: 86x86x36mm

Fonctionnement du variateur mural 12V-24V:

- Allumer et éteindre
- Varier la luminosité d'éclairage du Ruban
- 

Garantie 2 ans pour ce Variateur mural 12V-24V.

### **caractéristiques du produit :**

Tension de sortie: 3x(12-24)VDC

Puissance Réelle LED: 144W en 12V -288W en 24V

Poids du produit: 194 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Plastique

IP (Indice de Protection): IP20

Intensité de courant: 12.5A

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Courant de sortie: 3CH,4A/CH

Couleur d'éclairage disponibles: Monocouleur

Compatible avec un variateur: Oui

### **Attributs du produit :**

### **Galerie de produits :**

---

