Contrôleur Ruban led 12V 144W RGB - Infrarouge avec Télécommmande

Description brève du produit :

Ce contrôleur Ruban LED RGB 144W 12V infrarouge 44 touches va vous permettre de commandé votre Ruban LED à distance. La télécommande donne la possibilité de changer la couleur, de changer de programme, d'allumer et éteindre le ruban LED...

Cette contrôleur Ruban LED RGB 144W 12V peut alimenté du ruban LED RGB en 12V.

Codes produits :

Référence CON-RGB-12V-144W-44T
EAN13 : 3800156663077

Description du produit :

Ce contrôleur Ruban LED RGB est utilisé pour contrôler un Ruban LED SMD5050 60leds/m (14,4W/m) de 10 mètres maximum.

- Calcul de longueur de Ruban LED RGB que peut supporter ce contrôleur RGB 144W:

144W (Puissance contrôleur) / 14,4W (puissance/m) = 10 mètres

Fonctionnement de la télécommande du contrôleur Ruban LED RGB 144W:

- Allumer et éteindre
- Varier la luminosité d'éclairage du Ruban
- Choix entre 44 couleurs fixes
- Création de vos propres couleurs avec six enregistrements possibles
- 5 programmes possibles: Fondu, Dégradé, Défilement, Stroboscope et tout les programmes à la suite en appuyant sur le bouton auto.

- Réglage de la vitesse des programmes

N'hésitez pas à nous contacter au 06.20.26.08.42 ou par email à contact@lampe-eclairage-led.com, devis sur-mesure à votre projet gratuit.

Caractéristiques de ce contrôleur Ruban LED RGB 144W 12V:

Tension d'entrée: DC12V

Intensité de sortie: 18A

Puissance: 144W

Indice de protection: IP20

?Dimension: 50x35x20m

Garantie 2 an pour ce contrôleur Ruban LED RGB 144W 12V.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: 12 Volts
Tension d'entrée: 12 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance Réelle LED: 144 Watts
Poids du produit: 100 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Durée de vie: 25 000 Heures

Attributs du produit :

Galerie de produits :