Mini Contrôleur Ruban led 12-24V 288W RGB - Radiofréquence avec Télécommande

Description brève du produit :

Mini Contrôleur Ruban LED 12-24V RGB Radiofréquence - Contrôle à Distance Simplifié

Contrôlez votre Ruban LED à distance avec le Mini Contrôleur Ruban LED 12-24V RGB radiofréquence. Cette télécommande à 8 touches vous permet de changer de couleur, de programme et d'allumer/éteindre votre ruban LED en toute simplicité. Avec une puissance maximale de 144W pour un ruban LED 12V et de 288W pour un ruban LED 24V, ce mini contrôleur offre une utilisation polyvalente et pratique.

Codes produits :

Référence MINI-CON-RGB-12V-24V-288W-RF
EAN13 : -

Description du produit :

Le Mini Contrôleur Ruban LED 12-24V RGB radiofréquence offre un contrôle total sur votre éclairage LED. Grâce à sa télécommande à 8 touches, vous pouvez facilement changer la couleur, sélectionner des programmes dynamiques, ajuster la luminosité et allumer/éteindre votre ruban LED, le tout à distance grâce à la technologie radiofréquence.

Caractéristiques Avancées - Polyvalence et Performance :

- Puissance maximale : 144W pour un ruban LED 12V, 288W pour un ruban LED 24V.
- Utilisation flexible : Contrôle un Ruban LED 12V SMD5050 60leds/m (14,4W/m) jusqu'à 10 mètres, et jusqu'à 20 mètres en 24V.

- Choix de couleurs : 8 couleurs fixes disponibles, avec possibilité de créer vos propres couleurs grâce à six enregistrements possibles.
- Programmes dynamiques : Sélectionnez parmi 5 programmes différents, dont Fondu, Dégradé, Défilement, Stroboscope et Auto pour une transition fluide entre les modes.
- Réglage de la vitesse : Ajustez la vitesse des programmes selon vos préférences.

Utilisation Simple et Intuitive - Créez l'Ambiance Parfaite :

L'utilisation du Mini Contrôleur Ruban LED 12-24V RGB est extrêmement simple. Il vous suffit de pointer la télécommande vers le contrôleur, de sélectionner vos paramètres préférés et de profiter de votre éclairage personnalisé. Idéal pour une utilisation dans les espaces domestiques, commerciaux et événementiels.

Avantage Supplémentaire de la Radiofréquence :

La technologie radiofréquence permet de commander le ruban LED à distance, offrant une flexibilité et une commodité supplémentaires pour ajuster votre éclairage selon vos besoins et préférences, sans nécessiter de ligne de vision directe entre la télécommande et le contrôleur.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: 12-24 Volts
Tension d'entrée: 12-24 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance Réelle LED: 12V - Max 144W; 24V - Max 288W
Poids du produit: 0.100 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: PC
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Finition: Blanc
Durée de vie: 30 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: RGB (Multi-couleurs)

Attributs du produit :

Galerie de produits :